

# MĚŘIČ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE EMF-823 EMF-827

LUTRON

3 1/2 digit

ISO 9002  
30Hz - 300Hz



## EMF-823 EMF- 827

Měřiče elektromagnetického pole EMF-823 a EMF-827 měří v pásmu 30Hz až 300Hz. Mají tři měřicí rozsahy v každé ze dvou jednotek 20μT, 200μT, 2mT / 200mG, 2000 mG, 20 000mG. Je určen k rychlým provozním měřením vyzařování výkonových zdrojů, TV a audio zařízení, monitorů výpočetní techniky, apod. Napájen je z 9V baterie, naměřené hodnoty jsou zobrazeny na 3 1/2 LCD displeji. Typ EMF-823 má zabudovanou sondu, typ EMF-827 má příruční oddělitelnou sondu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

20 μT	0,01 μT	± (4% + 3d)
200 μT	0,1 μT	± (5% + 3d)
2 mT	1 μT	± (10% + 5d)
200 mG	0,1 mG	± (4% + 3d)
2 000 mG	1,0 mG	± (5% + 3d)
20 000	10 mG	± (10% + 5d)



### specifikace:

kmitočtový rozsah	30 až 300Hz
počet měřících os	3-D , jednotlivě
displej	3 1/2 LCD (199,9)
	13mm vysoký
	"1"
indikace překročení rozsahu	0,4 s
vzorkování	0 až 50 °C
pracovní teplota	max 80 %RH (0 až 35°C)
relativní vlhkost	9V baterie
napájení	2 mA
spotřeba	163 x 68 x 24 mm
rozměry	0,215 kg
hmotnost	