

**MINI-03** - *prístroj na meranie izolačných odporov*

**MINI-03P** - *prístroj na meranie izolačných a priechodových odporov*



- *meranie izolačných odporov pri voliteľných meracích napätiach 100 V, 250 V resp. 500 VDC do 1000 M $\Omega$ !*
- *meranie AC/DC napätia do 1000 V!*
- *prístroj MINI-03P meria plnohodnotne aj priechodový odpor prúdom min. 200 mA!*
- *blokovanie merania izolačných odporov pri prítomnosti cudzieho napätia > 24 V na meracích hrotoch*
- *prieľadný grafický O-LED displej s podsvietením!*
- *výborný ergonomický tvar do ruky!*
- *napájanie zabezpečujú 4 x AAA batérie, čo umožňuje dlhú prácu bez výmeny batérii!*

#### **Charakteristika:**

MINI-03 je prístroj, ktorý slúži na meranie izolačných odporov napätiami 100V, 250V resp. 500 VDC.

Okrem toho prístroj meria AC/DC napätie do 1000 V. Prístroj MINI-03P meria okrem toho aj priechodový odpor prúdom min. 200 mA do 20  $\Omega$ .

Prístroj je malý, ľahko prenosný a pri práci s ním nie je potrebná tzv. „tretia ruka“.

Namerané hodnoty sú zobrazované na prieľadnom grafickom O-LED displeji s podsvietením.

#### **Technické parametre:**

Napájanie:	4 x AAA batérie
Presnosť merania IZO:	$\pm(2,5\% + 4 \text{ Digit})$
Presnosť merania PO:	$\pm(1,5\% + 4 \text{ Digit})$
Presnosť merania U:	$\pm(2\% + 4 \text{ Digit})$
Rozmery:	165 x 81 x 31 mm
Displej:	128 x 64 bodový, O-LED s podsvietením

